

# ミニパソコン

## 品番M10

# 説明書・保証書



R 003-180232

T D180131003

販売元 : 株式会社真善美 (カブシキガイシャ シンゼンビ)

連絡先 : 〒369-0113 埼玉県鴻巣市下忍3852-1

TEL: 048-577-6612 FAX: 048-577-6613

営業時間 : 9:00~18:00 (土日祝日、弊社休日を除く)



E-mail: [service@shinzenbi.jp](mailto:service@shinzenbi.jp)

Ver 20230916

# パソコン仕様

型番		M10
商品名		小型パソコン
OS		Windows 11 pro
プロセッサ	プロセッサ	Intel Inside N100
	コア数・スレッド数	4.4
	ベース動作周波数	
	ターボ・ブースト	3. 7 GHz
	キャッシュ	6 MB Intel Smart Cache
	TDP	6W
	プロセスルール	
グラフィックス	グラフィックス	インテル Core UHD グラフィックス
	ビデオメモリ	メインメモリと共有
メモリ		LPDDR5 12GB (増設不可、交換不可)
ストレージ		M.2 2280 Nvme SSD 512GB (M.2 2280 空きスロット、NVMe SSD また SATA SSD が増設不可、 交換可)
映像出力		2×HDMI 2.0 バージョン
有線 LAN		Realtek 8111H 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T x1 ポート
無線 WIFI		Wifi 6(802.11ax) 2.4,5Ghz (160MHz) (Intel AX201 )
Bluetooth 装置		Bluetooth 5.2
USB インターフェース		USB3.2 × 3
オーディオ		Everest ES8336
インターフェース		HDMI 2.0 x2、LAN x 1、USB type-c x 1(給電用)、Aux jack (音声 出入力) x 1、USB 3.2x3USB、BIOS Reset x 1
AC アダプタ		入力 100Vー240V 出力 12V/3A
本体サイズ		145*62mm*22mm
本体重量		約 150 g
消費電力		最大 15W
梱包内容		パソコン本体、ACアダプター、ネジ、日本語取扱説明書、VESA ブラケッ ト、リカバリー用 USB メモリー
適用温度範囲		-20℃～60℃
適用湿度範囲		20%～80%rh
保証		一年

## ● 端子説明



## 【ご注意】


- 映像出力用の HDMI ケーブルは付属していません。

## ●梱包内容

商品説明書



パソコン本体



VESAブラケット  
(55mm、100mm対応)



ACアダプター




ねじ



リカバリー用のUSBメモリー

- このコンピューターには、工場出荷前にオペレーティングシステムがインストールされています。  
システムが動作しない場合にのみ、リカバリー用の USB メモリーを使用します。


# ディスプレイへの取付方法




1. ブラケット固定用ネジ 2 個を取り出し、プラスドライバーで締めて取り付けます。(手順 5 のように、ブラケットはこの 2 個のネジに取り付けますので、ネジを完全に締めるのではなく、少し隙間を空けてください。)



2. VESA 規格でネジ穴の間隔が 50mm~100mmに対応しています。上の写真は 100mmのネジ穴の間隔になります。



3. 付属品のブラケットを取り出し、相応しい穴を選択します。



4. プラスドライバーでネジを締めて、パソコン本体の裏面に取付けます。



5. ブラケットをブラケット固定用ネジに取付けます。



6. 取り付け完了です。



## ◆ ご注意 ◆

- ❶ メーカー出荷前ライセンス認証済み、システムを再インストール後、インターネットに接続されていると自動的にライセンス認証が行われます。一度、ライセンス認証すれば、同じパソコンなら何度インストールしても構いません。
- ❷ WIFI ネットワークに接続できないことが判明した場合、WIFI ルーターの台数に制限があるかどうかを確認してください。
- ❸ 冷却ファンとヒートシンクの通気口を塞がないでください。熱の発散がさまたげられて機器が故障するおそれがあります。
- ❹ BIOS を設定する場合は起動と同時にキーボードの DEL キーを押してください。
- ❺ この製品は HDMI 端子が付いている機器に使用できます。HDMI 以外の端子がついている機器に変換アダプター等を使用して接続すると音声が出ません。
- ❻ フリーズ（画面が全く動かない状態）になった時には電源ボタンを 10 秒程長押しして強制的にシャットダウンさせることができますが、システムが破損するおそれがありますのでご注意ください

# SSD交換方法

1□ 十字ドライバーを使って、裏面の四隅のネジを緩めてください。



2. この図の赤い枠内の SSD の仕様は、M.2 2280 PCIe スロット、NVME または SATA のいずれでも対応し、交換可能です。



### ◆ BIOS 画面の起動方法

パソコンを起動してすぐに<Del>キーを連打しながら BIOS の画面を開きます。Bluetooth や無線でキーボードを接続している場合、BIOS の画面を開けない場合があります。その場合は有線接続のキーボードでご使用ください。

### ◆ 毎日指定時間に自動起動する設定方法

BIOS 管理画面 → <Advanced> → <S5 RTC Wake Settings> → <Wake System from S5>

Disable を Fixed time に変更して ENTER を押し、この機能を有効にします。

Fixed Time モード

Wake up day 日設定: 毎日は数値0 ; 1~31 数値は毎月1~31 日

Wake Up hour 時間設定: 数値は 0~23 です。(例)23 はPM11時です。

Wake Up minute 分設定: 数値は 0~59 です。

Wake Up second 秒設定: 数値は 0~59 です。

設定後、<F4>キーを押し、<Save Configuration and Reset>下の[YES]を選択してください。

パソコンは自動再起動します。

### ◆ 停電回復時(通電開始時)に自動起動する設定方法

BIOS 管理画面 → <Chipset> → <PCH-IO Configuration> → <Wake on Power(Automatic on)> →

S5 state を S0 state に変更して ENTER を押し、この機能を有効にします。

設定後、<F4>キーを押し、<Save Configuration and Reset>下の[YES]を選択してください。

パソコンは自動再起動します。

### ◆ Wake-on-LAN (WoL)の設定方法

このパソコンでは WoL の初期設定は有効になっています。

無効にする場合は次の手順で行ってください。

<Chipset> → <PCIe LAN Configuration> → <Wake on Lan Enable> → <Enabled>を<Disables>に変更してください。

設定後、<F4>キーを押し、<Save Configuration and Reset>下の[YES]を選択してください。

パソコンは自動再起動します。




# USB メモリを使ったリカバリー方法

①リカバリー用の USB メモリーをパソコンに挿入してください、パソコンを起動してすぐに <F7>キーを連打しながら BIOS の画面を開きます。


Bluetooth でキーボードを接続している場合、<F7>キーを押しても BIOS の画面になりません。

有線のキーボードで作業を行ってください。




②起動ストレージの選択画面が表示されます。


Windows11 のインストールディスクを入れた UEFI - USB メモリを選択します。



③パソコンが自動的に再起動し、下のウインドウが自動的に表示されます。



④ここからは何も操作はしないでください。プロセス全体は約 10 分ほどかかります。システムは自動的にインストールされます。インストールが完了すると下の図のようなウインドウになります。システムインストール後は自動的に電源オフになります。



⑤リカバリー用の USB メモリが取り出します、電源ボタンを押し直してスタート、新しいシステムのインストールはこれで終了です。

メーカー出荷前ライセンス認証済み、システムを再インストール後、インターネットに接続されていると自動的にライセンス認証が行われます。一度、ライセンス認証すれば、同じパソコンなら何度インストールしても構いません

# 保証書

この製品は製品到着日より1年間、その品質を保証致します。保証内容につきましては下記の保証規定によります。下記に必要事項を記載の上、大切に保管してください。

商品名： 小型パソコン M10

購入年月日：

購入サイト名：

注文番号：

氏名：

住所/電話番号：

## 保証規定

### 【保証対象】

・保証の適用対象は製品本体に限られます。製品にプリインストールされたOSやソフトウェア、各ハードウェアのドライバーが起因となった不具合に関しまして保証対象外となります。

### 【保証期間】

#### ① 初期不良期間

・製品到着日より1ヵ月間となります。初期不良期間内における製品の不具合につきましては、弊社負担（着払い）にて製品を弊社にお送り頂いた上で修理または代替品の発送を致します。

#### ② 保証期間

・製品到着日より1年間、通常使用において不具合が発生した場合は、無償で修理し、お客様へ返送致します。

#### ③ 保証期間外

・保証期間外の製品の修理に関しましては有償となります。その都度、不具合内容により修理費用をお見積り致します。尚、弊社への製品発送費用はお客様ご負担（元払い）になります。

### 【保証適用除外事項】

- ・下記の場合は保証期間内であっても保証適用外となり、修理を依頼される場合は有償となります。
- ・保証書を紛失された場合や購入履歴（購入サイト名、注文番号）が確認できない場合。
- ・OSやソフトウェア、ドライバー、ウイルス、BIOS等、ハードウェア以外に起因した不具合。
- ・取扱い上の不注意による破損や故障。
- ・製品を24時間以上連続使用したことによる故障。
- ・譲渡、転売、オークション等で製品をご購入された場合。

### 【有効範囲】

・この保証規定は日本国内においてのみ適用されます。本製品を日本国外で使用されたことによる不具合につきましては、保証出来かねます。

販売元：株式会社真善美（カブシキガイシャ シンゼンビ）

連絡先：〒369-0113 埼玉県鴻巣市下忍3852-1

TEL:048-577-6612 FAX:048-577-6613

営業時間：9:00～18:00（土日祝日、弊社休日を除く）

E-mail: [service@shinzenbi.jp](mailto:service@shinzenbi.jp)

※土日祝日のお問合せにつきましては翌営業日のご回答になりますのであらかじめご了承ください。