

ファンレス小型 PC

品番M2S+

説明書・保証書



販売元 : 株式会社真善美 (カブシキガイシャ シンゼンビ)

連絡先 : 〒369-0113 埼玉県鴻巣市下忍 3852-1

TEL : 048-577-6612 FAX:048-577-6613

営業時間: 9:00~18:00 (土日祝日、弊社休日を除く)

電話対応時間: 9:00~12:00 13:00~17:00

E-mail: service@shinzenbi.jp

※土日祝日のお問合せにつきましては翌営業日のご回答になりますのであらかじめご了承ください。Ver 20241105

パソコン仕様

型番	M2S+	
商品名	ファンレス小型パソコン	
OS	Ubuntu Desktop 24.04.3 LTS	
プロセッサ	プロセッサ	AMD A4 Micro-6400T
	コア数・スレッド数	4・4
	ベース動作周波数	1 GHz
	ターボブースト	1.6 GHz
	キャッシュ	合計 2.00 MB
	TDP	4.5W
	プロセスルール	
グラフィックス	グラフィックス	AMD Radeon R3 Graphics
	ビデオメモリ	メインメモリと共有
メモリ	SO-DIMM DDR3L 8GB (増設不可、交換可、最大 16GB)	
ストレージ	mSATA SSD 128GB (増設不可、交換可)	
映像出力	HDMI 1.4 x1 VGA x1	
有線 LAN	Realtek RTL8111F x1 ポート 1Gb/100Mb/10Mb 対応	
無線 WIFI	802.11 ABGN/AC 2.4G&5G WIFI 対応	
Bluetooth 装置	Bluetooth 4.2	
USB インターフェース	USB3.0 x2、USB 2.0 x4、USB Type-C x1	
オーディオ	Realtek ALC 662	
インターフェース	HDMI 1.4 x1/USB 3.0 x2 / USB 2.0 x4/ USB Type-C x1/VGA x1/ シリアルポート RS232 x2/BIOS 初期化ボタン x1 / 有線LAN x1 音声出力 x1/音声入力 x1/ DC IN x1	
AC アダプター	入力 100V-240V 出力 12V 3.0A	
本体サイズ	約 105mm*160mm*35mm	
本体重量	約 303g	
消費電力	最大 36W	
梱包内容	パソコン本体、ACアダプター、WIFI アンテナ、4 枚丸型ゴム 75mm~100mm VESA ブラケット、ネジ	
適用温度範囲	-10℃~60℃	
適用湿度範囲	0%~95%RH	
保証	1 年	

◆ **ご注意** ◆

- ① WIFI ネットワークに接続できないことが判明した場合、WIFI ルーターの台数に制限があるかどうかを確認してください。
- ② 本機を 24 時間稼働の小型サーバーとして使用する場合は、通気の良い環境に設置してください。熱の発散がさまたげられると機器が故障するおそれがあります。
- ③ BIOS を設定する場合は起動と同時にキーボードの DEL キーを連打してください。
- ④ この製品は HDMI 端子が付いている機器に使用できます。HDMI 変換アダプター等を使用して接続すると、音声が出力されなかったり、正常に映像が出力されない可能性もございます。
- ⑤ フリーズ（画面が全く動かない状態）になった時には電源ボタンを 10 秒程長押しして強制的にシャットダウンさせることができますが、システムを破損するおそれがありますのでご注意ください。
- ⑥ システムの再インストールや Windows10 & 11 用のドライバーが必要な場合は、当社の Skynew 公式サイトからダウンロードしてください。
<https://www.skynew.jp/>

◆ BIOS 画面の起動方法

パソコンを起動してすぐにキーを連打しながら BIOS の画面を開きます。

Bluetooth や無線でキーボードを接続している場合、BIOS の画面を開けない場合があります。その場合は有線接続のキーボードをご使用ください。

◆ 毎日指定時間に自動起動する設定方法

BIOS 管理画面 → <Advanced> → <Advanced Power Management> → <Wakeup By RTC> Disable を Fixed time に変更して ENTER を押し、この機能を有効にします。

Fixed Time モード

Alarm Day 日付設定において、0 は毎日を指し、1～31 の数値は毎月の特定期の日付を表します。

Alarm Hour 時間設定:数値は 0～23 です。(例)23 はPM11 時です。

Alarm Minute 分設定:数値は 0～59 です。

Alarm Second 秒設定:数値は 0～59 です。

設定後、<F10>キーを押し、<Save Configuration and Reset>下の[YES]を選択してください。

パソコンは自動で再起動します。

◆ 停電回復時(通電開始時)に自動起動する設定方法

BIOS 管理画面 → <Advanced> → <Advanced Power Management> → <Restore On AC Power Loss>→ Power Off を Power On に変更して ENTER を押し、この機能を有効にします。

設定後、<F10>キーを押し、<Save Configuration and Reset>下の[YES]を選択してください。

パソコンは自動で再起動します。

◆ Wake-on-LAN (WoL)の設定方法

このパソコンでは WoL の初期設定は有効になっています。

無効にする場合は次の手順で行ってください。

BIOS 管理画面 → <Advanced> → <Advanced Power Management> → <Wake On LAN>→ < Enabled >を < Disabled >に変更してください。

設定後、<F10>キーを押し、<Save Configuration and Reset>下の[YES]を選択してください。

パソコンは自動で再起動します。

◆ 起動順位の変更 BIOS 設定方法

パソコンを起動してすぐに<F11>キーを連打しながら BIOS の起動順位画面を開きます。Bluetooth や無線でキーボードを接続している場合、BIOS の画面を開けない場合があります。その場合は有線接続のキーボードをご使用ください。

◆ Wakeup by USB KB/MS 設定

出荷時の状態では、この設定は無効になっています。

有効にする設定方法は以下の通りです。

BIOS 管理画面 → <Advanced> → <Advanced Power Management> → <Wakeup by USB KB/MS>→ <Disables>を <Enabled>に変更してください。

設定後、<F10>キーを押し、<Save Configuration and Reset>下の[YES]を選択してください。

パソコンは自動で再起動します。

この機能を利用する場合、パソコンをシャットダウンした後でも、電源プラグを抜かない限り、USB 接続機器は常に通電状態になりますのでご注意ください。

保証書

この製品は製品到着日より1年間、その品質を保証致します。保証内容につきましては下記の保証規定によります。下記に必要事項を記載の上、大切に保管してください。

商品名： ファンレス小型 PC M2S+

購入年月日：

購入サイト名：

注文番号：

氏名：

住所/電話番号：

保証規定

【保証対象】

・保証の適用対象は製品本体に限られます。製品にプリインストールされた OS やソフトウェア、各ハードウェアのドライバーが起因となった不具合に関しまして保証対象外となります。

【保証期間】

①初期不良期間

・製品到着日より1ヵ月間となります。初期不良期間内における製品の不具合につきましては、弊社負担（着払い）にて製品を弊社にお送り頂いた上で修理または代替品の発送を致します。

② 保証期間

・製品到着日より1年間、通常使用において不具合が発生した場合は、無償で修理し、お客様へ返送致します。

③ 保証期間外

・保証期間外の製品の修理に関しましては有償となります。その都度、不具合内容により修理費用をお見積り致します。尚、弊社への製品発送費用はお客様ご負担（元払い）になります。

・生産終了に伴い、修理ができない場合もございます。予めご了承ください。

【保証適用除外事項】

- ・下記の場合は保証期間内であっても保証適用外となり、修理を依頼される場合は有償となります。
- ・保証書を紛失された場合や購入履歴（購入サイト名、注文番号）が確認できない場合。
- ・OS やソフトウェア、ドライバー、ウイルス、BIOS 等、ハードウェア以外に起因した不具合。
- ・取扱い上の不注意による破損や故障。
- ・製品を24時間以上連続使用したことによる故障。
- ・譲渡、転売、オークション等で製品をご購入された場合。

【有効範囲】

・この保証規定は日本国内においてのみ適用されます。本製品を日本国外で使用されたことによる不具合につきましては、保証出来かねます。

販売元： 株式会社真善美（カブシキガイシャ シンゼンビ）

連絡先： 〒369-0113 埼玉県鴻巣市下忍 3852-1

TEL： 048-577-6612 FAX：048-577-6613

営業時間： 9：00～18：00（土日祝日、弊社休日を除く）

電話対応時間：9:00～12:00 13:00～17:00

E-mail： service@shinzenbi.jp

※土日祝日のお問合せにつきましては翌営業日のご回答になりますのであらかじめご了承ください。